

Adres gegevens:

Contact persoon techniek: Mark Joling 0625101323 mark@addlight.nl

Bij geen gehoor: info@addlight.nl of 050-7600202

Algemene kenmerken

Capaciteit theaterzaal:	371 vaste stoelen, 80 los bij te plaatsen in overleg met de Kimme
Balkon:	Nee
Orkestbak:	Nee
Balletvloer:	Ja
Artiestenfoyer:	Ja
Kleedkamers:	3
Douches:	6
Lichtcabine:	Ja
Geluidseiland in zaal:	Nee in lichtcabine, Niet mogelijk om in de zaal te staan
Intercom:	4 x ASL 2x regiecabine 1 x Stage Left 1 x los postje
Omroepinstallatie:	Nee
Hoogwerker:	ALP PHCI 940, max belasting 100KG

Laad- en losplaats

Plaats:	Hoofdingang
Afmeting deur naar toneel:	178b x 2,00hoog
Niveau straat/toneel:	0 m straat niveau hoogte Podium 1,1 meter
Loadingdock:	Niet aanwezig
Ramp:	Niet aanwezig is een omhoog te pompen plateau van 1x2 aanwezig

Toneel

Openingsbreedte:	10 m
Openingshoogte:	4.9 m
Hoogte grid:	7,1 m
Handmatige trekken:	13 x 150 Kg
Zijtrekken:	02 x 150 Kg

Afstopping

Voordeek:	Nachtblauw elektrische bediening stage left of regiecabine
Friezen:	3 stuks waarvan 1 vast
Poten:	3 paar waarvan 1 vast
Horizon:	Ja vast in trek 13
Fond:	Ja vast in trek 12 op rails
Gaasdoek:	Ja vast in trek 4 afmeting 10 x 5,88 op rails

Trekkenwandlijst

Standaard trekbelasting:	150 Kg
Aantal staalkabels:	4 Standaard roedikte: 48 mm Standaard
roelengte:	14 m
Bediening:	Hand trekkenwand

Audiofaciliteiten

Speakers zaal:	Top: D&B MAX 15" Sub: 18 inch
Center Cluster:	Niet aanwezig
Manteaux speakers:	2 x Actieve speaker t.b.v dans voorstellingen
Multikabel:	24 microfoon inputs naar zaal aansluiten op links, 8 vrije retourlijnen van zaal 1 stereo lijn t.b.v. laptop 1 losse ASL lijn
Mixer:	Midas Venice 320 inclusief effectenrek - Furman PL Plus - Numark CDN 35 dubbele cd speler - ASL BS 210 hoofdpost - Lexicon MX400XL - T.C. Electronics D-Two - BSS DPR-404 - BSS FCS966

Lichtfaciliteiten

Voor huisinstallatie zie lichtplan

Los licht:	4x sixbar par64 MFL 1Kw 6 x PC 1KW 4 met barndoor 3 x Fresnell 1Kw 2 met barndoor 2 x Horizonbak 0,5Kw 4 x Ledpar RGB plat vierkant
Dimmers:	Op het toneel beschikken wij over 36 patchbare Zero88 dimmers, DMX512 gestuurd. De nummers van deze dimmers beginnen op nummer 1 en zit op lijn A. Horizon zit op niet patchbare dimmer beginnend op 37 3 kanalen
Aansturing:	Ma 1 of Ma onPC of Avolites Pearl expert (afhankelijk van beschikbaarheid) Tijdens de bouw gebruiken we een ELC focushand voor het stellen.
DMX:	DMX ingangen op de volgende plaatsen: Regiecabine, 2 Lijnen A-B zit beiden een booster 1-4 tussen op zaalbrug links van het toneel. DMX uitgangen op de volgende plaatsen: Links en rechtsachter.
Stroomvoorziening:	32A 6 fase's schuko of via de patch te gebruiken of een extra 32A mits audio deze niet nodig heeft. Bevind zicht op de zijbrug bij de dimmers
Rook:	In het gebouw is automatische rook detectie aanwezig, bij het gebruik van rook of haze kunnen deze uitgeschakeld worden. Dit altijd in overleg met hoofd techniek